



MANUAL DO USUÁRIO

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA 2.4G



V:W2202

O leitor de código de barras foi devidamente pré-definido antes da entrega, por favor não digitalizar casualmente nenhum código de barras no Quick Guide para testar. Se alguma condição anormal ocorrer depois de digitalizar o código de barras no Quick Guide, por favor digitalize o código de barras abaixo definido como “ Inicializador de Configurações”.



Initialization Settings

Modo de uso: (Nota: por favor parear no Modo correspondente)

Passo 1: Digitalize o código de barras “ Match enforced” abaixo, então plugue o mini receptor wireless no computador através da interface USB (plug and play, não há necessidade de nenhum driver), e o pareamento estará finalizado.

Passo 2: Abra um documento de texto, e digitalize um código de barras, quando os dados foram exibidos, está devidamente funcionando.

Passo 3: Carregar ----- Use o cabo carregador do leitor USB no computador para carregar. Isso levará em média 4 horas para estar completamente carregado, após isso o leitor consegue trabalhar por 12 horas continuamente.



Match Enforced

Modo com ou sem fio trocado automaticamente

1) Quando o leitor é conectado a dispositivos (computador, máquina POS, etc) pelo cabo USB, ele troca para o modo “com cabo” automaticamente, e ao modo “carregamento” ao mesmo tempo.

2) Quando o leitor não é conectado a dispositivos (computador, máquina POS, etc.) por meio de cabo, ele muda para o modo “Sem Cabo” automaticamente. (Nota: se o leitor não consegue trocar para modo Sem Fio automaticamente, por favor parear novamente, como segue em “Modo de Uso”)

Language Setting



English



German



Italian



French



Russian

Buzzer Setting



Low Volume



Middle Volume



High Volume



Buzzer Off

Transmission Speed Setting



Low Speed



High Speed

Mode Setting



Normal Mode



Inventory Mode



Upload Inventoried Data



Inventoried Barcode Quantity



Clear Inventoried Data

Sleep Time Setting



1 Minute



5 Minutes



10 Minutes



30 Minutes



No Sleep



Shut Down

Suffix Setting



CR Suffix



LF Suffix



CRLF Suffix



TAB



No Suffix

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Métodos para adicionar prefixos e sufixos:

1 – Digitalize “Set to add prefix” ou “ Set to add suffix”.

2 – Digitalize os caracteres que você precisa como prefixo ou sufixo (no Characters Table), o máximo de caracteres é de 32 bytes.

Set to Add Prefix

Set to Add Suffix

Métodos para ocultar prefixos e sufixos:

1 – Digitalize “Set to Hide Prefix” ou “ Set to hide suffix”.

2 – Digitalize os números que você pretende ocultar, o número máximo é de 4 bytes.

Set to Hide Prefix

Set to Hide Suffix

Hide 1 Byte

Hide 2 Bytes

Hide 3 Bytes

Hide 4 Bytes

Display Basic Information

Version Information

Dicas de meio ambiente:

Amigo do meio-ambiente, o tempo de uso desse aparelho é de 10 anos.

Condições climáticas de uso normal, armazenagem, e transporte são especificados nas características técnicas do produto.

Assembly unit name	Harmful substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell						
PCB						
Cable						
Packaging Materials						

Esse formulário é preparado de acordo com as disposições da SJ/T 11364.

Isso indica que o teor da substância nociva em todos os materiais homogêneos do componente esteja abaixo do limite especificado no GB/T 26572.

Isso indica que o conteúdo da substância nociva, em pelo menos um determinado material homogêneo do componente, está além do limite especificado no GB/T 26572.

Nota 1: A maioria dos componentes desse produto usa material inofensivo ao meio-ambiente, e devido ao limitado nível de tecnologia internacional, alguns materiais inofensivos não podem ser substituídos.

2: Os dados ambientais para referência são testados no ambiente normal de uso e armazenamento dos requisitos deste produto, como umidade, temperatura, etc.

FAQ

1 – **Reconectar o scanner.** (Como reconectar o leitor em computadores ou smartphones que você teve sucesso no pareamento anteriormente?)
A - Selecione e remova o pareamento do leitor no computador através dos dispositivos bluetooth, ou cancele o pareamento do leitor nas opções de Bluetooth do smatphone).
B – Resete o leitor digitalizando o código de barras "Initialization Settings"
C – Retorne às referências " Modo de uso "

2 – Porque não consigo fazer upload de dados salvos no leitor sob " Modo inventário" via Bluetooth?
Por favor digitalize o código de barras "Upload inventoried Data" para o upload.

3 – Porque o computador ou smartphone falha em encontrar o bluetooth do leitor?
a)Tenha certeza de que o leitor está ligado e esteja ligado no modo Bluetooth.
b)Por favor tente " **Reconectar o leitor**"

4 - Porque não consigo fazer upload de código de barras para o meu computador ou smatphone que foi automaticamente pareado?
A: Tenha certeza que os dispositivos estejam pareados e o indicador de luz azul esteja ligado.
B: Confira se o "Modo Inventário" está ligado. Sem esse modo códigos de barra não passarão por upload automaticamente, por favor digitalize código de barras " Modo normal" para tentar novamente.

5- Alguns códigos de barra não conseguem ser lidos, porque?
A: Sujeira ou inelegríveis códigos de barras provavelmente não serão lidos.
B: Alguns tipos de códigos de barras incomum não são comumente usados e, portanto, não ativado por padrão. Por favor digitalize " All Barcode Types On" em "Barcode Type Setting", para tentar novamente.

6 – O leitor de código de barras conecta ao smartphone ou tablet depois de conectado a computadores?
Um leitor somente pode conectar a 1 dispositivo por vez. Se você deseja alterar o disposto, por favor tente " **Reconnect the scanner**".

7 – Como resolver problemas de código confuso encontradas ao usar outras línguas estrangeiras?
Por favor selecione o capítulo de "Language Setting" e digitalize "International General Keyboard". Se o problema de códigos confusos ainda não for resolvido por favor se sinta livre para contactar nosso serviço de atendimento ao consumidor para uma avançar com uma assistência.